更新履歴

ver.1.11 2009.12.31 Q9～Q15ピン番号間違い修正
ver.1.12 2010.01.15 部品定数変更

CN5
RxD1
TxD1
CN1
CN2
CN3
CN4
VCC
GND
POWER
C3 1000/16V
C1 0.1u
C2 10u/25V
RA1 10k M5-1-103
RA2 10k M5-1-103
RA3 10k M5-1-103
RA4 10k M8-3-103
RA5 10k M8-3-103
RA6 10k M8-3-103
RA7 10k M8-3-103
RA8 10k M8-3-103
R1 1.5k
R2 1.5k
R3 1.5k
R4 1.5k
R5 1.5k
R6 1.5k
R7 1.5k
R8 1.5k
R9 510
R10 510
R11 10k
R12 30k
R13 30k
R14 30k
R15 30k
R16 30k
R17 1.5k
R18 1.5k
R19 1.5k
R20 1.5k
R21 1.5k
U1 74HC138
Q1 2SA1319
Q2 2SA1319
Q3 2SA1319
Q4 2SA1319
Q5 2SA1319
Q6 2SA1319
Q7 2SA1319
Q8 2SA1319
D1 GREEN
D2 RED
D3
D4 1S4
D5 1S4
D6 1S4
D7 1S4
D8 1S4
D4K
D5K
D6K
D7K
D8K
DC-Jack
センター+
J1
F1
SW10
POLY-SW
S1 IC_SOCKET
SW1 RESET
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
プログラム書き込み時使用
FWE
MD2
書き込み時ショート（ＯＮ）
通常時オープン（ＯＦＦ）
Digital Tr(PNP)
Q9 RN2202
Q10 RN2202
Q11 RN2202
Q12 RN2202
Q13 RN2202
Q14 RN2202
Q15 RN2202
R22 390
R23 390
R24 390
R25 390
R26 390
R27 390
R28 390
1:エミッタ
2:コレクタ
3:ベース
U2 C-551SR 7SEG 千の位
U3 C-551SR 7SEG 百の位
U4 C-551SR 7SEG 十の位
U5 C-551SR 7SEG 一の位
Q16 RN1202
Q17 RN1202
Q18 RN1202
Q19 RN1202
Digital Tr(NPN)

TITLE	DRAWING_No.
簡易ロジックＩＣチェッカ	

SHEET	DATE	DESIGN	
1	2009.01.15	Junnichi Tomaru	黒猫電脳研究室